POWEROLOGY

MICROVOLT

مشترك كهربائي بقدرة 3250W

وصّل. شغّل. تحكّم بالمكان



3250 w	3 m	30 w	3
القدرة المقدّرة	طول السلك	خرج USB-C	مقابس AC

وصّل وشغّل

1. **ضعه في مكانه**
   ضع المشترك على سطح مستوٍ وجاف فوق وسائده الأربع المانعة للانزلاق.

2. **وصّله بالكهرباء** — 3m
   أدخل القابس البريطاني في مقبس جداري موصول بالأرضي.

3. **شغّله**
   اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف. يضيء مؤشر الطاقة.

4. **وصّل الأجهزة** — 3250W
   وصّل الأجهزة بمقابس AC الثلاثة. أبقِ الحمل الكلي 3250W أو أقل.

5. **اشحن عبر USB-C** — 30W
   وصّل هاتفاً أو جهازاً لوحياً أو حاسوباً بمنفذ USB-C للشحن السريع.

6. **اشحن عبر USB-A** — 18W
   وصّل جهازاً آخر بمنفذ USB-A في الوقت نفسه.

لا تفعل أبداً: تجاوز 3250W | تغطية المشترك | الاستخدام في الأماكن الرطبة

دليل التشغيل الكامل في صفحة 8. احتياطات السلامة في صفحة 6.

نظرة سريعة

W 3250	A 13	W 30	W 18
القدرة	أقصى تيار	USB-C	USB-A

أهلاً بك

شكراً لاختيارك Powerology

MICROVOLT مشترك كهربائي بقدرة 3250W فيه 3 مقابس AC عالمية ومنفذ USB-C بقدرة 30W ومنفذ USB-A بقدرة 18W، مع سلك طاقة بقابس بريطاني بطول 3m. اقرأ هذا الدليل قبل الاستخدام الأول واحتفظ به للرجوع إليه.

في هذا الدليل

02 البدء السريع
03 محتويات العلبة
04 تصميم المنتج
05 نظرة عامة على المنتج
06 احتياطات السلامة
07 قبل الاستخدام الأول
08 دليل التشغيل
09 دليل الخرج
10 التنظيف والعناية
11 حل المشكلات
13 المواصفات
14 الضمان والتواصل

محتويات العلبة



مشترك MICROVOLT بقدرة 3250W مع سلك طاقة بريطاني بطول 3m
1×

تصميم المنتج

تعرّف على MICROVOLT



1 فتحات التعليق 2 في الخلف	2 وسائد مانعة للانزلاق 4 وسائد
3 مفتاح التشغيل/الإيقاف تشغيل/إيقاف	4 سلك الطاقة 3m بقابس بريطاني
5 مقابس AC 3 × عالمية	6 مؤشر الطاقة الطاقة تعمل
7 منفذ USB-C 30W PD	8 منفذ USB-A 18W

طاقة للمكان كله



MICROVOLT مشترك كهربائي صغير الحجم للمكتب أو بجانب السرير أو في غرفة المعيشة. تحمل مقابس AC العالمية الثلاثة حتى 3250W (13A) إجمالاً، ويشحن منفذ USB-C (حتى 30W PD و25W PPS) ومنفذ USB-A (حتى 18W) هاتفك أو جهازك اللوحي أو حاسوبك في الوقت نفسه. يحمي فيوز 13A مدمج ومواد بناء مقاومة للحريق الأجهزة الموصولة من الحمل الزائد. ويجعل مفتاح التشغيل/الإيقاف ومؤشر الطاقة الهادئ وسلك الطاقة البريطاني بطول 3m الاستخدام اليومي سهلاً.

3250 W	30 W	18 W	3 m
القدرة المقدّرة	USB-C PD	USB-A	طول السلك

الميزات الرئيسية

3 مقابس AC عالمية

تقبل قوابس من دول كثيرة، حتى 3250W إجمالاً

منفذ USB-C بقدرة 30W

PD حتى 30W وPPS حتى 25W

منفذ USB-A بقدرة 18W

شحن سريع حتى 18W

شحن ذكي

يضبط معدل الشحن حسب كل جهاز

شحن متزامن

منافذ USB-A وUSB-C وAC في الوقت نفسه

حماية مدمجة

فيوز 13A مدمج ضد الحمل الزائد

طاقة للمكان كله

مادة مقاومة للحريق
بتصنيف 94V-0، ويبقى يعمل حتى 750°C

مفتاح تشغيل/إيقاف
أطفئه عندما لا تستخدمه

مؤشر الطاقة
ضوء هادئ لا يزعج في الظلام

مانع للانزلاق وقابل للتعليق
4 وسائد مانعة للانزلاق وفتحتا تعليق

احتياطات السلامة

تحذير: اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام واحتفظ بهذا الدليل. قد يسبب الاستخدام الخاطئ صدمة كهربائية أو حريقاً أو تلفاً لأجهزتك.

الاستخدام المقصود
- استخدم المشترك للغرض المقصود فقط: لتشغيل وشحن الأجهزة المنزلية والمكتبية داخل المبنى.

الأطفال
- أبعد المشترك عن متناول الأطفال ولا تسمح لهم باللعب به أو إدخال أشياء في المقابس.

الحرارة
- لا تغطّ المشترك بأي شيء، لأنه قد يسخن بشدة.
- أبعده عن مصادر الحرارة واللهب المكشوف وأشعة الشمس المباشرة.

الماء
- لا تستخدم المشترك في مكان رطب، مثل الحمام أو في الخارج.
- لا تلمس المشترك أو قوابسه بيدين مبللتين أبداً.

استخدمه بأمان

الحمل

- يجب ألا تتجاوز القدرة الكلية لجميع الأجهزة الموصولة 3250W (13A).
- تحقق من القدرة المقدّرة للأجهزة عالية القدرة، مثل المكيفات وأفران الميكروويف ومجففات الشعر، قبل توصيلها.
- لا توصل المشترك بمشترك آخر أو بسلك تمديد، لأن ذلك قد يسبب حملاً زائداً.

كهرباء الشبكة

- وصّل المشترك فقط بمقبس جداري 250V و50/60Hz موصول بالأرضي.
- أدخل القوابس بالكامل وبشكل مستقيم في المقابس.
- افصل بإمساك القابس، ولا تسحب السلك أبداً.

التلف والإصلاح

- لا تستخدم المشترك إذا كان السلك أو القابس أو الهيكل تالفاً.
- لا تفتح المشترك أو تفككه أو تعدّله بنفسك.
- توقف عن استخدامه واتصل بخدمة العملاء إذا سخن أو صدرت منه رائحة احتراق أو دخان أو شرر.

السلك

- افرد السلك ذا الطول 3m بالكامل، ولا تثنه بحدة أو تعقده أو تحشره تحت الأثاث أو الأبواب.
- ضع السلك حيث لا يتعثر به أحد.

قبل الاستخدام الأول

1 **أخرجه وافحصه**

أخرج المشترك من كيسه وتأكد من سلامة الهيكل والسلك والقابس البريطاني.

2 **ضعه على مكتب**

ضعه على سطح مستوٍ وجاف وثابت. تثبّته الوسائد الأربع المانعة للانزلاق (2) في الأسفل.

3 **أو علّقه على الجدار**
لتوفير المساحة، علّقه من الفتحتين (1) في الخلف على برغيين في الجدار (غير مرفقين).

4 **مدّ السلك**
افرد سلك الطاقة (4) بطول 3m بالكامل ومدّه إلى مقبس جداري موصول بالأرضي.

دليل التشغيل

1 **التشغيل**
أدخل القابس البريطاني في مقبس جداري موصول بالأرضي. اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف (3) على وضع التشغيل. يضيء مؤشر الطاقة (6) بهدوء ليبيّن أن الطاقة تعمل.

2 **استخدام مقابس AC**
أدخل قابس الجهاز بالكامل في أحد مقابس AC العالمية الثلاثة (5). تقبل قوابس الولايات المتحدة (A/B) وأوروبا (C/E/F) والمملكة المتحدة (G) وأستراليا (I) وجنوب أفريقيا (D).

3 **التحقق من الحمل**
اجمع القدرة المقدّرة لجميع الأجهزة: يجب أن يبقى المجموع 3250W (13A) أو أقل. يحمي الفيوز المدمج 13A من الحمل الزائد.

4 **الشحن عبر USB-C**
وصّل جهازك بمنفذ USB-C (7) بكابل USB-C الخاص به. يُشحن بقدرة تصل إلى 30W (PD) أو 25W (PPS) حسب ما يدعمه الجهاز.

5 **الشحن عبر USB-A**

وصّل جهازاً بمنفذ USB-A (8) بكابل USB-A. يُشحن بقدرة تصل إلى 18W. وتضبط الشريحة الذكية المعدل المناسب لكل جهاز.

6 **شحن عدة أجهزة**

استخدم منفذ USB-A ومنفذ USB-C ومقابس AC في الوقت نفسه لتشغيل عدة أجهزة معاً.

7 **الإيقاف**

عند الانتهاء، اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف (3) على وضع الإيقاف. ينطفئ المؤشر (6). افصل المشترك من قابسه إذا لم تستخدمه لفترة طويلة.

ملاحظة: تعتمد سرعة الشحن على جهازك والكابل. يُشحن الحاسوب الذي يحتاج أكثر من 30W ببطء أكبر من منفذ USB-C.

دليل الخرج

المنفذ	الخرج	الأقصى
مقابس AC (×3)	250V, 50/60Hz, 13A Max	3250W
USB-C (PD)	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A	30W
USB-C (PPS)	3.3V-11V/3A, 3.3-16V/2A	25W
USB-A	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A	18W

حد 3250W لجميع أجهزة AC معاً.

حافظ على نظافته

أطفئه وافصله
اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف على الإيقاف، وافصل جميع الأجهزة، ثم افصل المشترك من الجدار.

امسحه بقطعة جافة
امسح الهيكل والسلك بقطعة قماش ناعمة وجافة.

حافظ على نظافة المنافذ
أبقِ مقابس AC ومنافذ USB خالية من الغبار. لا تدخل فيها أشياء معدنية أبداً.

افحص السلك
افحص السلك والقابس باستمرار. توقف عن استخدام المشترك إذا كانا تالفين.

خزّنه في مكان جاف
خزّن المشترك في مكان بارد وجاف مع لفّ السلك بلطف.

لا للسوائل: لا تستخدم الماء أو البخاخات أو المذيبات أو مواد التنظيف على المشترك أبداً.

التخلص من المنتج

لا تتخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية. سلّمه إلى نقطة جمع معتمدة للنفايات الإلكترونية وفق القوانين المحلية.

أعد تدوير العلبة متى أمكن.

حلول سريعة

القابس لا يدخل

السبب: نوع القابس غير مدعوم أو القابس غير مستقيم

الحل: استخدم قوابس A/B أو C/E/F أو G أو I أو D وأدخلها بشكل مستقيم. لا تدفع القابس بالقوة.

المشترك ينزلق على المكتب

السبب: وسائد متسخة أو سطح أملس أو مبلل

الحل: امسح الوسائد الأربع (2) وضع المشترك على سطح مستوٍ وجاف.

المؤشر مطفأ

السبب: المفتاح مطفأ أو القابس غير مدخل بالكامل

الحل: اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف (3) وأدخل القابس البريطاني بالكامل في المقبس الجداري.

لا توجد طاقة إطلاقاً

السبب: المقبس الجداري بلا طاقة

الحل: جرّب مقبساً جدارياً آخر تعرف أنه يعمل.

جهاز على مقبس AC لا يعمل

السبب: القابس غير مدخل بالكامل أو الجهاز مطفأ

الحل: أدخل القابس بالكامل وشغّل الجهاز أو جرّب مقبس AC آخر (5).

تنقطع الطاقة عند تشغيل جهاز كبير

السبب: الحمل الكلي يتجاوز 3250W (13A)

الحل: أطفئه وافصل بعض الأجهزة وأبقِ المجموع 3250W أو أقل. إذا بقيت الطاقة مقطوعة فاتصل بخدمة العملاء.

الجهاز لا يُشحن عبر USB

السبب: المشترك مطفأ أو الكابل غير محكم أو تالف

الحل: شغّل المشترك وأدخل الكابل بالكامل من الطرفين أو جرّب كابلاً آخر.

الشحن عبر USB-C بطيء

السبب: الجهاز أو الكابل لا يدعم الشحن السريع PD أو PPS

الحل: استخدم كابلاً وجهازاً يدعمان USB-C PD (حتى 30W) أو PPS (حتى 25W).

الشحن عبر USB-A بطيء

السبب: يعطي منفذ USB-A حتى 18W

الحل: للشحن الأسرع، استخدم منفذ USB-C (7) الذي يعطي حتى 30W.

المشترك يسقط عن الجدار

السبب: الفتحتان غير مركّبتين بالكامل على البرغيين

الحل: ركّب الفتحتين (1) بالكامل فوق رأسي البرغيين واسحب المشترك للأسفل حتى يثبت جيداً.

حلول سريعة

⚠ الحاسوب يُشحن ببطء

السبب: الحاسوب يحتاج أكثر من 30W

الحل: هذا طبيعي: يعطي USB-C حتى 30W. استخدم شاحن الحاسوب الأصلي في مقبس AC للسرعة الكاملة.

⚠ السلك لا يصل

السبب: المقبس الجداري أبعد من 3m

الحل: قرّب المشترك من المقبس الجداري. لا توصله بمشترك آخر أبداً.

⚠ المشترك يسخن أو تصدر منه رائحة أو شرر

السبب: حمل زائد أو تغطية المشترك أو تلف

الحل: أطفئه وافصله فوراً. توقف عن استخدامه واتصل بخدمة العملاء، ولا تفتحه أبداً.

⚠ مشكلات أخرى

السبب: أي عطل آخر

الحل: توقف عن استخدام المشترك واتصل بخدمة العملاء.

معلومات مفيدة

هل يمكنني توصيل مجفف شعر أو ميكروويف؟

نعم، إذا بقي مجموع جميع الأجهزة الموصولة 3250W (13A) أو أقل. تحقق أولاً من القدرة المقدّرة على ملصق كل جهاز.

هل يمكنني شحن حاسوب من منفذ USB-C؟

نعم، إذا كان يُشحن عبر USB-C PD. يعطي المنفذ حتى 30W، لذا يُشحن الحاسوب الذي يحتاج أكثر ببطء أكبر.

هل يمكنني استخدام كل المنافذ معاً؟

نعم. يعمل منفذ USB-A ومنفذ USB-C ومقابس AC الثلاثة في الوقت نفسه.

هل يقبل قوابس من دول أخرى؟

نعم. تقبل المقابس العالمية قوابس الولايات المتحدة (A/B) وأوروبا (C/E/F) والمملكة المتحدة (G) وأستراليا (I) وجنوب أفريقيا (D). والمشترك نفسه بقابس بريطاني.

ما الذي يحمي أجهزتي؟

يحمي فيوز 13A مدمج الأجهزة الموصولة من الحمل الزائد، والهيكل مصنوع من مادة مقاومة للحريق بتصنيف 94V-0.

حلول سريعة

هل يزعجني الضوء ليلاً؟
لا. يبيّن مؤشر الطاقة فقط أن الطاقة تعمل، بضوء هادئ لا يزعج في الظلام.

هل يمكنني تعليقه على الجدار؟
نعم. علّقه من الفتحتين في الخلف على برغيين في الجدار لتوفير مساحة المكتب.

هل يمكنني استخدامه في الحمام أو في الخارج؟
لا. استخدمه فقط داخل المبنى في مكان جاف، لأن الرطوبة قد تسبب صدمة كهربائية.

ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟ راسلنا على hey@powerology.me.

المواصفات

القدرة المقدّرة:	3250W Max
الجهد المقدّر:	250V
التردد المقدّر:	50/60Hz
التيار المقدّر:	13A Max
خرج USB-A:	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max
خرج USB-C (PD):	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, 30W Max
خرج USB-C (PPS):	3.3V-11V/3A, 3.3-16V/2A, 25W Max
حماية الفيوز:	13A **مدمج**
سلك الطاقة:	3m **بقابس بريطاني**
أبعاد المنتج:	120 × 100 × 32mm
رقم الموديل:	PWCUQC037

POWEROLOGY

تحتاج مزيداً من المساعدة؟

الضمان

24 شهراً
عند الشراء مباشرة من موقع Powerology أو متجرها.

12 شهراً
عند الشراء من أحد موزعينا المعتمدين.

1. ادخل إلى powerology.me/warranty خلال 48 ساعة من الشراء.
2. أدخل بياناتك وأضف صورة للمنتج.
3. تصلك رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني بعد الموافقة.

تواصل معنا

البريد الإلكتروني	hey@powerology.me
الموقع	powerology.me
إنستغرام	powerology_official
فيسبوك	powerology.ME

الموديل: PWCUQC037 · صُمّم في كندا · تصميم وإنتاج Teqtronix International Inc. · صنع في الصين