



ⓘ نظرة عامة على المنتج

يستخدم شاحن الحائط لتسليم الطاقة بقدرة 35 وات تقنية GaN المتقدمة لتوفير طاقة استثنائية ضمن تصميم مدمج ومحمول. يعد مخرج الشاحن بقوة 35 وات مثاليًا لشحن مجموعة واسعة من الأجهزة بسرعة فائقة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. تم تصميمه لتوفير الراحة سواء كنت في المنزل أو أثناء التنقل، ونحن ملتزمون بتوفير تجربة شحن رائعة.

شاحن USB-C ممتاز بقدرة 35 وات

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل التعليمات هذا.

ⓘ بروتوكولات الشحن المدعومة

الشاحن متوافق مع البروتوكولات المختلفة، مشتمل:

2.0 PD و 3.0 USB-C PD

شحن سريع QC3.0 و QC2.0

الشحن السريع التكييفي (AFC)

بروتوكول الشحن السريع (FCP)

هواوي سوبر تشارج (SCP)

شحن ابل 2.4 أمبير

معياري دي سي بي 1.5 أمبير

ⓘ بروتوكولات الشحن المدعومة

الاسم	شاحن GaN بجهد واحد من النوع C بقدرة 35 وات مع الجهد الممتدة التوصيل
نموذج	P35WSPCUK
الأبعاد	33.5 × 30.5 × 30.5 ملم
الوزن	50 جرام
المادة	البولي (كيميائياً)
المدخل	تيار متردد 100-240 فولت (50-60 هرتز)، 1.2 أمبير
الإنتاج	متاح من 35 وات
الاتصالات	مخرج PD من النوع C - 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/3 أمبير، 12 فولت/2.5 أمبير، 15 فولت/2.33 أمبير، 20 فولت/1.75 أمبير
PPS	5.5 فولت - 11 فولت/3 أمبير 33 وات جهد أقصى
أنواع القوابس	البلتة الممتدة
الألوان المتوفرة	أسود

ⓘ إشعارات السلامة

لضمان طول العمر والتشغيل الآمن للشاحن، يرجى الالتزام بالإرشادات التالية:

1. لا تقم بتفكيك الشاحن أو تعديله.
2. تجنب تعريض الشاحن للماء أو النار لمنع المخاطر الكهربائية.
3. قم بتخزين الشاحن في بيئة جافة وغير قابلة للاحتراق.
4. لا تستخدم الشاحن في ظروف درجات الحرارة المرتفعة.
5. تعامل مع الشاحن بعناية؛ لا ترميه ولا تدوسه ولا تضربه.
6. افصل الشاحن عن مصدر الطاقة عند عدم استخدامه.
7. احفظ الشاحن بعيداً عن متناول الأطفال.
8. استخدم فقط الكابلات والموصلات المناسبة مع الشاحن.
9. تجنب استخدام الكابلات ذات الجودة غير المؤكدة لمنع وقوع الحوادث المحتملة.

