



Powerology

**مصباح يدوي LED مقاوم للماء
بقوة ٤٠٠٠ مللي أمبير في الساعة**

SKU: PPBCHA64

المواصفات	٢
المميزات	٢
نظرة عامة على المنتج	٣
تعليمات الاستخدام	٣
تحذير	٤
الضمان	٥
اتصل بنا	٥

الأضواء	LED، ١٠ وات
السطوع	٣٠ - ١٠٠٠ لومن
درجة حرارة اللون	٧٠٠٠ كلفن
البطارية	٣,٧ فولت، ٤٠٠٠ مللي أمبير
منفذ الشحن	النوع C
مدة التشغيل	حتى ٦٠ ساعة
مخرج USB	٥ فولت/٢ أمبير ١٠ وات
درجة حرارة التشغيل	-٢٠ درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية
مسافة الشعاع	٩٢٠ مترًا
فئة الليزر باللومن	I
فئة الحماية	III
تصنيف IP	IPX٧
الوزن	٣٤٣ جرامًا
الأبعاد	١٩٢,٥×٣١×٥٣ مم

المميزات

١. يتضمن وضع ستروب لأغراض الإشارة.
٢. مزود بمصابيح LED طويلة العمر تصل إلى ١٠٠٠٠ ساعة.
٣. يتميز بوظيفة التركيز لضبط شدة الشعاع ومدى وصوله.
٤. يمكن استخدامه كبنك طاقة لشحن الأجهزة الأخرى.
٥. يوفر أمانًا وراحة ومرونة معززة بدون أسلاك.
٦. يظل الأداء ثابتًا في درجات الحرارة الباردة.
٧. مصنوع من مواد عالية الجودة لتحقيق أقصى قدر من المتانة وطول العمر.
٨. توفر بطارية ٣,٧ فولت ٤٠٠٠ مللي أمبير في الساعة ما بين ٣ إلى ٦٠ ساعة من إخراج الضوء المستمر.
٩. قادر على إضاءة مسافة ٩٢٠ مترًا مع انتشار ضوء ١٢٠ درجة.
١٠. معتمد من IPX٧، مما يضمن مقاومة الماء.
١١. مصنف IK٠٨ لمقاومة الصدمات العالية.
١٢. مصنوع من غلاف من الألومنيوم المقاوم للصدمات.

نظرة عامة على المنتج



١. منفذ شحن USB-C
٢. مفتاح التشغيل/الإيقاف
٣. غلاف العدسة
٤. ضوء
٥. وظيفة التركيز

تعليمات الاستخدام

١. اشحن البطارية لمدة ٣,٥ ساعة على الأقل قبل الاستخدام الأول.
قم بتوصيل كابل شحن USB مباشرة بالمصباح. أعد شحن البطارية على الفور عند الحاجة.

ملاحظة: يمكنك إعادة شحن المصباح باستخدام شاحن USB أو من منفذ USB للكمبيوتر. سيتحول مؤشر الشحن إلى اللون الأخضر بمجرد شحنه بالكامل.
٢. يتميز المصباح بخمسة أوضاع:

[A] تعزيز: ١٠٠ لومن، يتم تنشيطه بالضغط على المفتاح لفترة وجيزة.

[B] مرتفع: ٦٠٠ لومن، يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على دورة واحدة.

[C] متوسط: ٣٠٠ لومن، يمكن الوصول إليه من خلال دورة إضافية.

[D] منخفض: ٣٠ لومن، متبوعًا بالدورة.

[E] وميض: يمكن الوصول إليه من خلال النقر المزدوج في تتابع سريع.

قم بالتنقل بين الإعدادات بالضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف.

ملاحظة: يتم قفل الإعدادات بعد ١٠ ثوانٍ من عدم النشاط، ثم البدء مرة أخرى من المستوى العالي عند التنشيط التالي.

٣. إذا كان مفتاح التشغيل/الإيقاف مضاءً بضوء أحمر، فإن البطارية أقل من ٢٠% وتحتاج إلى إعادة الشحن.

٤. قم بتدوير غطاء العدسة إلى اليمين للحصول على شعاع مركّز أو إلى اليسار للحصول على شعاع واسع.

٥. لاستخدام وظيفة بنك الطاقة، قم بتوصيل الجهاز بمنفذ USB-A الموجود بالمصباح لبدء الشحن على الفور.

تحذير: تجنب ترك البطارية فارغة تمامًا لفترات طويلة. قم بإعادة شحن المصباح مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر واستخدم دائمًا الشاحن الأصلي لضمان طول العمر.

تحذير

١. لا تنظر مباشرة إلى شعاع الضوء.
٢. لا تشغل المصباح بالقرب من اللهب المكشوف.
٣. أطفئ المصباح عندما لا يكون قيد الاستخدام.
٤. استخدم هذا المصباح للغرض المخصص له فقط؛ يُحظر إجراء أي تعديلات عليه.
٥. إذا تعرض أي كابل للتلف، فاستبدله على الفور.
٦. تأكد دائمًا من أن الجهاز في حالة جيدة وليس تالفًا بشكل واضح عند توصيل الشاحن بمصدر طاقة.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)