



Powerology

بنك طاقة DIY Cell بسعة 1000mAh+500mAh ملي أمبير

SKU: PPBCHA61

٢	تعليمات الاستخدام
٢	المواصفات
٣	احتياطات
٣	الضمان
٤	اتصل بنا

تعليمات الاستخدام

١. يدعم كل من الإخراج والإدخال بروتوكولات QC٣.٠ و PD٣.٠ (شحن وتفريغ ١٨ وات).
٢. عند الشحن، يمكن للبطاريات المزدوجة بدء الشحن السريع (٩ فولت ٢ أمبير، ١٢ فولت ١.٥ أمبير)، بينما يكون شحن البطارية الفردية ٥ فولت ٢ أمبير.
- ملاحظة:** إذا كانت فولتية البطاريتين غير متوازنة، فلا تبدأ الشحن السريع. بدلاً من ذلك، استخدم شحن ٥ فولت فقط. يشير عرض النسبة المئوية إلى مستوى طاقة البطارية السفلية.
٣. لن يتم تفسير جهد بطارية ٤ فولت - ٤.١ فولت بشكل غير صحيح على أنه شحن كامل ٤.٢ فولت، مما يضمن اكتشافاً أكثر دقة وكفاءة لجهد البطارية.
٤. عند الشحن، يدعم الجهاز إخراج المنفذ المزدوج، مع إخراج أقصى يبلغ ٩ فولت ٢ أمبير و ١٢ فولت ١.٥ أمبير.
٥. في حالات عدم توازن الجهد بين البطاريتين أو عند استخدام بطارية واحدة، يتوفر إخراج ٥ فولت فقط.
- ملاحظة:** سيعرض عرض النسبة المئوية قيمة طاقة البطارية الأعلى.

المواصفات

مدخل USB-C	٥ فولت/٢ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٥ أمبير، ١٨ واط
مخرج USB-C	٥ فولت/٢ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٥ أمبير، ١٨ واط
مخرج USB-A	٥ فولت/٢ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٥ أمبير، ١٨ واط
طراز البطارية المدعومة	٢١٧٠٠
خلايا البطارية المضمنة	٣
وزن المنتج	٣٧٠ جرام
أبعاد المنتج	٨٢×٨٠×١٣٢ مم
درجة حرارة التشغيل	٠ درجة إلى ٤٥ درجة

١. قم بتنظيف نقاط اتصال الأقطاب الموجبة والسالبة في القناة بانتظام لضمان التوصيل السليم.
 ٢. استخدم هذا الشاحن في بيئة جافة.
 ٣. عند عدم الاستخدام، افصل مصدر الطاقة وأزل البطارية.
 ٤. قد يصبح الشاحن دافئاً أثناء الشحن، وهو أمر طبيعي.
 ٥. افحص البطارية بحثاً عن أي تلف. إذا تعرضت البطارية للتلف، فلا تشحنها واتصل على الفور بوكلاء الخدمة المحترفين.
- بيانات الاختبار لهذا المنتج هي للإشارة فقط؛ قد تختلف الظروف الفعلية ويجب التحقق منها باستخدام أدوات احترافية. يجب على القُصّر استخدام المنتج تحت إشراف شخص بالغ. انتبه إلى تيار الشحن الموصى به للبطارية القابلة لإعادة الشحن، ولا تتجاوز التيار المقترح. قبل شحن البطارية، راجع التعليمات بعناية. تأكد من أن علامات شحن البطارية تتطابق مع علامات الشاحن؛ وإلا فقد تشكل خطراً على السلامة.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)