



Powerology

**محمول
متعدد المنافذ**

SKU: PPBCHA120BK



٢	نظرة عامة على المنتج
٣	المواصفات
٤	عرض تخطيطي
٥	المنافذ المتاحة
٦	توافق الجهاز
٧	تعليمات التشغيل
٨	استبدال الفيوز
٩	ملاحظات السلامة
١٠	البلدان المتفاوضة
١١	التخلص
١٢	الضمان
١٣	اتصل بنا


صمم محول الطاقة العالمي متعدد المنافذ Spetrova GaN من Powerology لشحن عالي الكفاءة، وقادر على دعم أجهزة متعددة في آن واحد. يتميز بتقنية GaN III المتقدمة، مما يتيح شحنًا فائق السرعة بقدرة إجمالية تصل إلى 14 واط. المحول مزود بستة منافذ USB-C ومنفذ USB-A واحد، مما يوفر خيارات شحن متعددة لمختلف الأجهزة. يضم هيكله المقاوم للحرارة المتانة والأمان، بينما يجعله تصميمه الصغير والمحمول مثالياً للسفر الدولي، ومتواافقاً مع مقبس الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي. صمم المحول للتعامل مع مهام الشحن الشاقة بكفاءة، موفراً طاقة موثوقة لجميع أجهزتك.

المواصفات

رقم الموديل	PPBCHA1G.
الجهد المقدر	٥٠.-٢ فولت
التردد المقدر	٥٠/٦ هرتز
التيار المقدر	١ أمبير كحد أقصى
الطاقة المقدرة	١٤ واط كحد أقصى
مخرج USB-C1	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ٥٠ فولت/٣ أمبير، ٠٢ فولت/٥ أمبير، ٢٨ فولت/٥ أمبير، ٥٠ واط كحد أقصى
مخرج USB-C2	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ٥٠ فولت/٣ أمبير، ٠٢ فولت/٥ أمبير، ٢٨ فولت/٥ أمبير، ١٤ واط كحد أقصى


٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢٣، ٢٣ أمبير، ٢٣ فولت/٦٧، ٦٧ أمبير، ٥ واط كحد أقصى	مخرج USB-C³
٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ٢٣ فولت/٥، ٥ أمبير، ٥ فولت/٣ أمبير، ٠، ٥ فولت/٥، ٥ أمبير، ٤٥ واط كحد أقصى	مخرج USB-C٤
٥ فولت/٣ أمبير، ١٥ واط كحد أقصى	مخرج USB-C٥
٥ فولت/٣ أمبير، ١٥ واط الحد الأقصى	مخرج USB-C٦
٢.٥ واط إجمالي خرج التيار المستمر	
متعدد المقابس + مقبس أمريكي/ياباني	مقابس التيار المتردد
٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢٣ أمبير، ٢٣ فولت/٥، ١٨ واط كحد أقصى	مخرج USB-A
الولايات المتحدة الأمريكية/أستراليا/المملكة المتحدة/الاتحاد الأوروبي	المقابس المدعومة

عرض تخطيطي




١. متعدد المقابس
 ٢. مقبس أمريكي/باباني
 ٣. مقابس أمريكية/أسترالية/بريطانية/أوروبية
 ٤. مؤشر LED
 ٥. مؤشر LED ثابت: تشغيل عادي
 ٦. مؤشر LED لا يضيء: احتمال وجود حمل زائد، افصل أحد الأجهزة وتحقق من مؤشر
 الحالات مرة أخرى.
 ٧. منفذ USB-A
 ٨. منفذ USB-C™
 ٩. منفذ USB-C™
 ١٠. منفذ USB-C™
 ١١. منفذ USB-C™
 ١٢. منفذ USB-C™


المنافذ المتاحة



يرجى ملاحظة أن المقابس من النوع K و M غير مقبولة.




النوع K




النوع M


٤. يمكن توصيل المحول بمنفذ من النوع N .Og , A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N




النوع A




النوع B




النوع C




النوع D




النوع E




النوع F




النوع G




النوع H




النوع I




النوع J




النوع K



النوع L



النوع M



النوع O

توافق الجهاز

يعد هذا المنتج مناسباً للاستخدام مع معظم الأجهزة الإلكترونية التي تتطلب ما يصل إلى ٢٥ واط عند ٥٠ فولت و... واط عند ١٠ فولت. ويمكن استخدامه مع مجموعة واسعة من الأجهزة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومجففات الشعر الصغيرة، ومكاوي السفر، والمراوح الكهربائية، ومصابيح الطاولة، وماكينات الحلاقة الكهربائية.



أجهزة الكمبيوتر المحمولة



مجففات شعر سفر صغيرة



مكاوي السفر



مروحة كهربائية



مصابح طاولة



شفرات حلاقة كهربائية

بالنسبة لأجهزة USB، يتوافق المنتج مع الكاميرات، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الألعاب المحمولة، ومكبرات الصوت التي تعمل بتقنية البلوتوث، وبنوك الطاقة، وغيرها.




الكاميرات



الهواتف الذكية



الأجهزة
اللوحية



أجهزة الألعاب
المحمولة



سماعات الرأس



بنوك
المتنقلة

تعليمات التشغيل

أ. الميزات


المحول مزود بمقابس مدمجة متعددة الجنسيات، مما يسمح باستخدامه مع منافذ كهربائية في بلدان مختلفة. يضمن مفتاح الأمان تشفير قابس واحد فقط في كل مرة.

ب. التعليمات


أ. تأكد من إعادة ضبط الزر بشكل صحيح: تأكد من إعادة ضبط الزر عند دفعه للخارج وإعادته للأسفل. إذا لم تتم إعادة ضبط الزر، فهذا يشير إلى أن القابس لم يتم تعيينه بشكل صحيح، مما قد يؤثر على استخدامه العادي.

ج. استخدام قابس واحد:


يمكن استخدام نوع قابس واحد فقط في كل مرة. يقوم مقبض الاختيار بغلق دبابيس القابس الأخرى تلقائياً عند اختيار نوع القابس.



استخدام قابس الولايات المتحدة الأمريكية



استخدام قابس أستراليا



استخدام قابس المملكة المتحدة

ج. قابس الولايات المتحدة الأمريكية:

ا. اضغط الزر برفق وحرك المقبض لأسفل لتمديد قابس الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل كما هو موضح في الصورة. تأكد من معاذة شفرات التلامس في الوضع المتوازي.

ج. اضغط مع الاستمرار على زر "USA", واسحب القابس لأعلى بالكامل، ثم حرر الزر. سيؤدي ذلك إلى تثبيت القابس في مكانه وإعادة ضبط الآلية.

د. قابس أستراليا:

ا. اضغط الزر برفق وحركه لأسفل لتمديد قابس أستراليا بالكامل، كما هو موضح.


تأكد من أن شفرات التلامس في الوضع المتوازي.

ج. لاستعادة القابس: اضغط مع الاستمرار على زر "AUS" لتحريره، واستمر في السحب لأعلى حتى يتم تمديد القابس بالكامل. حرر الزر، وسيتم إعادة ضبط القابس وقفله.

هـ. قابس المملكة المتحدة:

ا. اضغط الزر برفق وحركه للأسفل لتوصيل القابس البريطاني بالكامل، كما هو موضح. اسحب دبوس التأريض المعزل من الغلاف.

جـ. لإعادة توصيل القابس: اضغط مع الاستمرار على زر "UK" لتحريره، واستمر في السحب لأعلى حتى يتم تمديد القابس بالكامل. حرر الزر، وسيتم إعادة ضبط القابس وقفله.




استخدم قابس
الاتحاد الأوروبي

٩. قابس الاتحاد الأوروبي:
 ١. اضغط الزر برفق وحركه للأسفل لتوصيل القابس الأوروبي بالكامل، كما هو موضح. تأكد من أن شفرات التلامس في وضع التوازي.
 ٢. لإعادة توصيل القابس: اضغط مع الاستمرار على زر "EU" لتحريره، واستمر في السحب لأعلى حتى يتم تمديد القابس بالكامل. حرر الزر، وسيتم إعادة ضبط القابس وقفله.

استبدال الفيوز

١. انزع الفيوز القديم (١).
٢. أدخل فيوزاً جديداً (٢) في مكانه الأصلي. سيستأنف المحول عمله بعد استبدال الفيوز.
٣. كبديل، يمكنك استخدام فيوز جديد بالمواصفات التالية: القياسي: ٢٥٠ فولت تيار متردد ١٠ أمبير، ٤٣٦ مم



ملاحظات:

١. قبل استبدال المصهر، تأكد من فصل جميع الأجهزة عن المحول.
٢. تأكد من عدم تسرب الماء من جهاز الوصول، مع مراعاة تصنيف الطاقة.
٣. تأكد من أن المنتج غير مبلل ومن عدم وجود ماء في المحول قبل المتابعة.

ملاحظات السلامة

١. افصل المحول دائمًا عن المقبس عند عدم استخدامه.
٢. قبل الاستخدام، يُرجى قراءة هذه التعليمات بعناية. هذا المنتج لا يحول الجهد (تيار متعدد-تيار متعدد). لتجنب أي تلف محتمل لجهازك أو أي مخاطر سلامة أخرى، تأكد من أن مقبس الطاقة مزود بالجهد المناسب لتشغيل جهازك قبل استخدام هذا المحول.
٣. للاستخدام الداخلي فقط. قد يؤدي سوء الاستخدام إلى صدمة كهربائية. يجب ألا يتجاوز طول كابل USB ٣ أمتار.
٤. محول السفر للاستخدام المؤقت فقط، ولا يجب استخدامه بشكل دائم.
٥. يُحظر إدخال محول في محول آخر، ويجب أن يتم ذلك وفقاً لإرشادات الشركة المصنعة فقط.
٦. لا يوجد تأريض: هذا المنتج مخصص للاستخدام مع الأجهزة غير المؤرضة أو المعزلة مزدوجاً فقط.

البلدان المتواقة

قبس الاتحاد الأوروبي:

بوروندي	جزر البليار	ألبانيا
الكامبوديا	بنغلاديش	الجزائر
جزر الكناري	بلجيكا	أنغولا
الرأس الأخضر	بوليفيا	الأرجنتين
جمهورية أفريقيا الوسطى	البوسنة	

النمسا	البرازيل	النيجر
جزر الأزور	بلغاريا	النرويج
جزر القمر	بوركينا فاسو	جزر القناه
الكونغو	ايران	تشيلي
كرواتيا	العراق	عمان
كوت ديفوار	إسرايل	باكستان
قبرص	ايطاليا	باراغواي
الدنمارك	казاخستان	بيرو
جيبوتي	كوريا	بولندا
مصر	الكويت	البرتغال
السلفادور	لاوس	رومانيا
غينيا الاستوائية	لبنان	روسيا
إريتريا، جزر فارو	ليتوانيا	رواندا
فنلندا	لوكسمبورغ	السنغال
فرنسا	مقدونيا	الصومال
الغابون	مدغشقر	إسبانيا
ألمانيا	ماديرا	السودان
جبل طارق	مالي	سورينام
اليونان	مارتينيك	السويد
غرينلاند	موريتانيا	سوريا
غواדלوب	موريسيوس	تايلاند
غينيا	موناكو	توغو
غينيا بيساو	المغرب	تونس
المجر	موزمبيق	تركيا
أيسلندا	ميانمار	أوروغواي
الهند	نيبال	فيتنام
إندونيسيا	هولندا	زامبيا

موصل المملكة المتحدة:

البحرين
بنغلاديش
بليز
بوتسوانا
بروناي
الكاميرون
جزر القنال
قبرص
دومينيكا
المنقد
غامبيا
غانا
جبل طارق
غرينادا
غواتيمالا
غيانا
هونغ كونغ
العراق
أيرلندا
جزيرة مان
الأردن
الكويت
لبنان
ماكاو
(الولايات المتحدة وبريطانيا)
ملاوي
مالزيا

جامايكا

لاوس
لبنان
لبيريا
جزر المالديف
المكسيك
ميكونيزيا
مونتسيرات
هولندا
نيكاراغوا
النيجر
أوكيناوا
بنما
بيرو
الفلبين
بورتوريكو
سانت لويس فينسنت
المملكة العربية السعودية
تاهيتي
تايوان
تايلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
فيتنام
جزر فيرجن
اليمن

قابس أستراليا:

ساموا الأمريكية
الأرجنتين
أستراليا
الصين
المنقد
فيجي
غواتيمالا
كيريباتي
ناورو
نيوزيلندا
بنما
بابوا غينيا الجديدة
سانت لويس فنسنت
طاجيكستان
تونغا
أوروغواي
قابس الولايات المتحدة الأمريكية:

ساموا الأمريكية
أنغيلا
جزر الهند الغربية
أروبا
جزر البهاما
بنغلاديش
بريدادوس
برمودا

الإمارات العربية المتحدة	سانت لويس فنسنت	جزر المالديف
المملكة المتحدة	المملكة العربية السعودية	مالطا
فيتنام	سيشل	موريسيا
اليمن	سيراليون	ميامار
زامبيا	سنغافورة	نيجيريا
زيمبابوي	تنزانيا	قطر
	أوغندا	سانت لويس لوسيا

التخلص

لا يُنصح بالتخليص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٠ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.powerology.me/warranty> واملاً بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٤٠ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.powerology.me/warranty>

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الكتروني: <https://www.powerology.me/>

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me/)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME/)