



Powerology

VAULT 512GB محرك SSD محمول مغناطيسي

رمز المنتج: PWUH100MAXGY

المحتويات

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	محتويات العبوة
٢	تعليمات السلامة
٤	الإعداد والتشغيل
٦	العناية والصيانة
٧	الأسئلة الشائعة
٨	المواصفات
١٠	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١١	الميزات
١٢	التخلص من المنتج
١٢	الضمان
١٣	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

يُعد VAULT 512GB Magnetic Portable SSD جهاز تخزين خارجيًا مدمجًا مزودًا بثبوت مغناطيسي، واتصال USB-C عالي السرعة، وشاشة لمس لمراقبة معلومات محرك الأقراص وإدارة حماية كلمة المرور.



محتويات العبوة

1. I x VAULT 512GB Magnetic Portable SSD
2. كابل بيانات USB-C إلى USB-C x I
3. محوّل USB-C إلى USB-A x I
4. حلقة مغناطيسية x I

تعليمات السلامة

تحذير:

1. لا تغمر الجهاز في الماء ولا تتعامل معه ويداك مبللتان.
2. أبقِ الجهاز بعيدًا عن النار ومصادر الحرارة الأخرى.
3. لا تفكّ الجهاز أو تعدّله أو تسحقه أو تثقبه.
4. لا تُسقط الجهاز أو تقذفه أو تعرّضه لصدمات قوية.
5. لا تلمس زجاج الشاشة المكسور؛ فقد يسبب الزجاج التالف إصابة.
6. توقف عن استخدام الجهاز وافصله إذا أصبح ساخنًا بشكل غير معتاد أو انبعث منه دخان أو صدرت عنه رائحة غير مألوفة.
7. صل الجهاز بمصدر USB متوافق يطابق الدخل المقنن فقط.

12. صل محرك الأقراص فقط بمصدر طاقة USB مصنف 0 V DC ، 0.5 A (W O) أو أعلى.
13. الدخل المقنن: 0 V DC ، 0.5 A ؛ 0 W.
14. استخدم كابل USB متوافقًا ومصدر طاقة أو محول USB متوافقًا مصنفًا 0 V DC وبقدرة تيار كافية.
15. أبقِ محرك الأقراص والحلقة المغناطيسية بعيدًا عن البطاقات ووسائط التخزين الحساسة مغناطيسيًا. يجب على الأشخاص الذين لديهم أجهزة طبية مزروعة استشارة الشركة المصنعة لأجهزتهم قبل استخدام الملحقات المغناطيسية.

7. خزن الجهاز في مكان جاف بعيدًا عن المواد المسببة للتآكل.
8. للوصول إلى سرعات تصل إلى 20Gbps، استخدم منفذ USB-C وكابلًا مضيئًا يدعمان USB 3.2 (20Gbps) Gen 2x2؛ قد تحد محولات USB-A من الأداء.
9. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.

8. أبقِ المحولات الصغيرة والملحقات بعيدًا عن متناول الأطفال.
9. لا تستخدم محرك الأقراص أو الكابل أو المحول إذا كان أي كابل مهترئًا أو محشوّرًا أو مثنيًا أو مرتخيًا أو تالفًا، أو إذا كان أي موصل أو غلاف تالفًا.
10. تجنب الشيء الحاد أو الضغط أو الشد المفرط على الكابل والموصلات.
11. استخدم فقط الكابل والمحول المرفقين، أو بدائل مصنفة بحد أدنى 0 V DC ، 0.5 A (W O).

تنبيه:

1. اتبع تعليمات الإعداد والتشغيل.
2. أبقِ الجهاز مكشوفًا وجيد التهوية أثناء الاستخدام.
3. لا تفصل الجهاز أو الكابل أثناء نقل البيانات.
4. أخرج الجهاز بأمان من نظام التشغيل قبل فصله.
5. انسخ البيانات المهمة احتياطيًا بانتظام؛ فقد تتعطل أجهزة التخزين أو تُفقد البيانات.
6. حافظ على موصل USB-C نظيفًا وجافًا.



الإعداد والتشغيل

١. توصيل محرك الأقراص

صل كابل بيانات USB-C متوافقًا بجهاز VAULT 512GB Magnetic Portable SSD.

صل الطرف الآخر بجهاز متوافق مزود بمنفذ USB-C.

بالنسبة إلى جهاز مزود بمنفذ USB-A، رتب محوّل USB-C إلى USB-A المرفق قبل توصيل الكابل.

انتظر حتى يكتشف الجهاز محرك الأقراص ويقوم بتركيبه قبل فتح الملفات أو نقلها.

٢. استخدام التثبيت المغناطيسي

نظف منطقة التثبيت المقصودة للتأكد من أنها جافة وخالية من الغبار.

إذا كان الجهاز لا يوفر سطح تثبيت مغناطيسي متوافقًا، فألصق الحلقة المغناطيسية المرفقة في منطقة مستوية مناسبة.

حاذ VAULT 512GB Magnetic Portable SSD مع منطقة التثبيت المغناطيسي واتركه يلتصق بإحكام.

صل كابل البيانات دون تعريض الموصل لشد مفرط.

أمسك محرك الأقراص عند فصله بدلاً من سحبه بعيدًا بواسطة الكابل.

٣. نقل الملفات

صل VAULT 512GB Magnetic Portable SSD بجهاز متوافق.
افتح تطبيق إدارة الملفات على الجهاز وحدد محرك الأقراص الخارجي.
انسخ الملفات المطلوبة أو انقلها إلى محرك الأقراص أو منه.
انتظر حتى تكتمل جميع عمليات النقل قبل إخراج محرك الأقراص.
استخدم وظيفة الإخراج الآمن في نظام التشغيل، ثم افصل الكابل.

٤. فتح قائمة الإعدادات

عند الاستخدام لأول مرة، لا تكون هناك كلمة مرور معيّنة وتكون الشاشة غير مقفلة. إذا كانت حماية كلمة المرور مفعّلة، فأدخل كلمة المرور الحالية على الشاشة لإلغاء قفل محرك الأقراص.

ابق في شاشة معلومات الطراز لمدة ٣ ثوانٍ لفتح شاشة أيقونة الإعدادات تلقائيًا.
بدلاً من ذلك، المس أيقونة الإعدادات للدخول إلى الإعدادات مباشرةً.
استخدم عناصر التحكم على الشاشة للوصول إلى إعدادات اللغة وكلمة المرور.
استخدم عناصر التحكم اليمنى أو اليسرى على الشاشة للعودة إلى الشاشة السابقة أو القائمة الرئيسية.

٥. تعيين كلمة مرور

افتح قائمة الإعدادات وانتقل إلى شاشة إعدادات اللغة وكلمة المرور.
حدد خيار تعيين كلمة مرور.
اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء كلمة المرور وتأكيدھا.
دوّن كلمة المرور واحفظها في مكان آمن قبل مغادرة شاشة الإعدادات.
لا يمكن استعادة كلمة المرور المنسية؛ إذ تؤدي إعادة ضبط محرك الأقراص أو إعادة تهيئته لاستعادة الوصول إلى محو جميع البيانات نهائيًا.

٦. تغيير كلمة المرور

افتح شاشة إعدادات اللغة وكلمة المرور.
حدد خيار تعطيل كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور الحالية عند المطابقة، ثم أكد الاختيار لإيقاف حماية كلمة المرور.
حدد خيار تعيين كلمة مرور.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء كلمة المرور الجديدة وتأكيدتها، ثم احتفظ بها في مكان آمن.

٧. تعطيل حماية كلمة المرور

افتح شاشة إعدادات اللغة وكلمة المرور.

حدد خيار تعطيل كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور الحالية عند المطابقة.

أكد الاختيار لإيقاف حماية كلمة المرور.

تكون وظيفة تعطيل كلمة المرور غير متاحة إلى أن يتم تعيين كلمة مرور؛ كما تكون وظيفة تعيين كلمة مرور غير متاحة أثناء تفعيل كلمة المرور.

العناية والصيانة

١. العناية الروتينية

افصل VAULT 512GB Magnetic Portable SSD قبل تنظيفه.

امسح الهيكل والشاشة برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

حافظ على موصل USB-C خاليًا من الغبار والأوساخ.

لا تستخدم منظفات كاشطة أو مذيبيات أو رطوبة مفرطة.

تجنب إسقاط القرص أو كبله أو سحقه أو ثنيه.

احفظ القرص في مكان نظيف وجاف عند عدم استخدامه.

احرص دائمًا على إخراج القرص من خلال الجهاز المتصل قبل فصله.

احتفظ بنسخة احتياطية منفصلة من الملفات المهمة.

الأسئلة الشائعة

١. ما الأجهزة التي يمكنها استخدام VAULT 512GB Magnetic Portable SSD؟

يدعم أجهزة الكمبيوتر المتوافقة والأجهزة المحمولة المزودة بوظيفة OTG التي تستخدم أنظمة التشغيل المذكورة، مع وصلة USB-C أو USB-A مناسبة.

٢. كيف أوصّل القرص بمنفذ USB-A؟

ركّب المحول المرفق من USB-C إلى USB-A، ثم صل القرص باستخدام كابل بيانات USB-C متوافق.

٣. لماذا تكون سرعة النقل المعروضة أقل من السرعة القصوى؟

يعتمد الأداء الفعلي على الجهاز المتصل والمنفذ والكابل ونوع الملف وحجمه وعبء العمل الحالي؛ استخدم منفذًا وكابلًا متوافقين عاليي السرعة.

٤. كيف أصل إلى إعدادات كلمة المرور؟

إذا كانت الحماية بكلمة مرور مفعلة، فأدخل كلمة المرور الحالية لإلغاء قفل الشاشة. ابقَ في شاشة معلومات الطراز لمدة ٣ ثوانٍ أو المس رمز الإعدادات، ثم افتح إعدادات اللغة وكلمة المرور.

٥. هل يمكنني تعطيل الحماية بكلمة مرور قبل تعيين كلمة مرور؟

لا، لا يتوفر خيار تعطيل كلمة المرور حتى يتم إنشاء كلمة مرور.

٦. هل ينبغي فصل القرص فورًا بعد نسخ الملفات؟

لا، انتظر حتى تنتهي جميع العمليات، واستخدم وظيفة الإخراج الآمن في الجهاز المتصل قبل فصل القرص.

المواصفات

PWUH100MAX	Model
5V	جهد الإدخال
512GB	سعة التخزين
NVMe	تقنية التخزين
٣.٢ USB-C Gen	واجهة التوصيل
حتى 20Gbps	عرض نطاق الواجهة
2000MB/s	أقصى سرعة قراءة
1800MB/s	أقصى سرعة كتابة
شاشة TFT ذكية	نوع الشاشة
١.٨"	حجم الشاشة
iOS ,+٩ Android ,+١٠.١٠ MacOS ,١١-V Windows +١٤	أنظمة التشغيل المدعومة
تخزين التسجيل الخارجي بدقة 4K ProRes	وظيفة iOS
13cm	طول الكابل المرفق
8.5mm * Ø1٠	أبعاد المنتج
55g	وزن المنتج
سبيكة ألومنيوم + زجاج مقوّى	مادة المنتج
PWUH100MAX	رقم الطراز

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لم يتم التعرّف على VAULT 512GB Magnetic Portable SSD	التوصيل غير محكم، أو المنفذ غير متوافق، أو دعم OTG معطل	أعد توصيل الكابل بإحكام، وجرب منفذًا متوافقًا آخر، وتأكد من تمكين OTG أو الوصول إلى وحدة التخزين الخارجية.
لا يتم تشغيل VAULT 512GB Magnetic Portable SSD	المنفذ المتصل لا يزود الطاقة أو أن الكابل غير موصل بشكل صحيح	أعد توصيل طرفي الكابل واختبر منفذًا متوافقًا يزود الطاقة.
يظهر القرص ولكن لا يمكن فتح الملفات	قد لا يكون تنسيق الملف أو نظام الملفات مدعومًا من الجهاز المتصل	جرب القرص على جهاز مدعوم آخر وتحقق من أن الملفات تستخدم تنسيقًا متوافقًا.
لا تبدأ عمليات نقل الملفات	قد يكون القرص مقفلاً أو ممتلئًا أو قد تكون صلاحية الكتابة مقيّدة	ألغ قفل القرص، وتحقق من السعة المتاحة، وتأكد من أن الجهاز المتصل يسمح بالكتابة على وحدة التخزين الخارجية.
سرعة النقل أقل من المتوقع	قد يحد المنفذ أو المحول أو الكابل أو الملفات أو الجهاز المضيف من الأداء	استخدم الكابل المرفق مع منفذ متوافق عالي السرعة، وأغلق المهام غير الضرورية قبل نقل الملفات.
تتوقف عملية نقل بشكل غير متوقع	تحرك الكابل، أو انقطع الاتصال، أو دخل الجهاز المضيف في وضع الطاقة المنخفضة	أعد توصيل القرص بإحكام، وثبت الكابل، ومنع الجهاز المضيف من الدخول في وضع السكون أثناء النقل.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا تستجيب شاشة اللمس	قد يكون القرص لا يزال قيد التشغيل أو قد يكون سطح الشاشة محجوبًا	انتظر حتى يكتمل بدء التشغيل، وافصل القرص ثم أعد توصيله، ونظف الشاشة بقطعة قماش ناعمة وجافة.
خيار إعدادات كلمة المرور غير متاح	تمنع حالة كلمة المرور الوظيفية المحددة	عَيِّن كلمة مرور قبل استخدام خيار التعطيل؛ وعطل كلمة المرور النشطة قبل محاولة تعيين كلمة مختلفة.
لا يمكن إخراج القرص بأمان	لا يزال ملف أو تطبيق يستخدم القرص	أغلق الملفات والتطبيقات التي تصل إلى القرص، وانتظر حتى يتوقف النشاط، ثم أعد محاولة أمر الإخراج الآمن.
يصلح VAULT 512GB Magnetic Portable SSD دافئًا أثناء الاستخدام	قد تؤدي عمليات نقل الملفات المستمرة إلى ارتفاع حرارة الهيكل الخارجي	أوقف النقل مؤقتًا، وافصل القرص، واتركه ليبرد في مكان جيد التهوية قبل إعادة توصيله.
التثبيت المغناطيسي ضعيف	سطح التثبيت غير متوافق أو متسخ أو غير محاذاً بشكل صحيح	نظف السطح، وحاذِ القرص بشكل صحيح، أو ركب الحلقة المغناطيسية المرفقة على منطقة مسطحة مناسبة.
يعرض الجهاز المتصل رسالة تفيد بأن القرص يحتاج إلى عناية	قد يكون نظام الملفات قد تأثر بسبب إزالة غير آمنة أو نقل متقطع	أعد توصيل القرص بكمبيوتر مدعوم، وأنشئ نسخة احتياطية من الملفات التي يمكن الوصول إليها، واستخدم أدوات نظام التشغيل لفحص وحدة التخزين.

الميزات

1. وحدة تخزين NVMe محمولة بسعة 512GB

2. تثبيت مغناطيسي للاستخدام المريح مع الأجهزة المتوافقة
3. توصيل USB-C بعرض نطاق واجهة يصل إلى 20Gbps
4. أقصى سرعة قراءة تبلغ 2000MB/s
5. أقصى سرعة كتابة تبلغ 1800MB/s
6. شاشة لمس TFT مقاس ١.٨ بوصة
7. حماية آمنة بكلمة مرور
8. توافق واسع مع الأجهزة وأنظمة التشغيل
9. تصميم مدمج من سبيكة الألومنيوم والزجاج المقوّى

التخلص من المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج ضمن النفايات المنزلية غير المفروزة. من المهم فصل هذه النفايات لضمان معالجتها وإعادة تدويرها بصورة سليمة، وفقاً للوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقع Powerology الإلكتروني أو متجرتنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

يسري ضمان الـ ٢٤ شهرًا على المنتجات التي يتم شراؤها مباشرةً من موقع Powerology الإلكتروني أو المتجر، أما إذا تم شراء منتجات Powerology من أي من متاجر التجزئة المعتمدة لدينا، فيكون المنتج مؤهلًا لضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني www.powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المخصص، مع تحميل صورة للمنتج لمعالجة طلبك، بعد الموافقة، ستلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. حقل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلًا لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.powerology.me/warranty

تواصل معنا

البريد الإلكتروني: hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: www.powerology.me

إنستغرام: [powerology_official](https://www.instagram.com/powerology_official)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)