



Powerology

SANTÉ مللي أمبير
بنك الطاقة الشمسية

SKU: PPBDS05BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	استخدام المصباح اليدوي
٤	شحن أجهزة أخرى
٥	شحن بنك الطاقة
٧	مؤشر مستوى البطارية
٧	احتياطات السلامة
٨	التخلص من المنتج
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج

يُعد بنك الطاقة الشمسية "Powerology SANTÉ" بسعة ١٠٠٠٠ مللي أمبير/ساعة حلاً موثوقاً وصديقاً للبيئة، مصمماً لعشاق الأنشطة الخارجية. بفضل لوحه الشمسي، يُتيح لك شحن أجهزتك حتى في الأماكن النائية، مما يجعله مثاليًا للتخييم والمشى لمسافات طويلة وحالات الطوارئ. مزود بمنفذ USB، بما في ذلك منفذ USB-A و USB-C، مما يُتيح شحن أجهزة متعددة في وقت واحد. يدعم بنك الطاقة تقنية الشحن السريع ٣،٠ وتقنية توصيل الطاقة، مما يضمن شحن أجهزتك بسرعة. تصميم بنك الطاقة المتين والمقاوم للماء والصدمات يجعله متيناً بما يكفي لتحمل الظروف الخارجية القاسية، مما يمنحك راحة البال أثناء تنقلك.

المواصفات

رقم الموديل	PPBDS.٥
سعة البطارية	١٠٠٠٠ مللي أمبير (بنك طاقة)، ٢٠٠٠ مللي أمبير (مصباح يدوي)
مدخل من النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، PD ١٨ واط
مدخل الطاقة الشمسية	٥ فولت/١٥،٠ أمبير، ٥،٧ واط
مدخل دبوس التلامس	٥ فولت/١ أمبير، ٥ واط
السطوع	١٥٠ لومن
مخرج من النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢،٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٦٧ أمبير، PD ٢٠ واط كحد أقصى
مخرج USB-A	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٠ فولت/٢،٢٥ أمبير، ١٢ فولت/١،٥ أمبير، شحن سريع ٢٢،٥ واط كحد أقصى
مدة الشحن	٣ ساعات

حجم المنتج	٣,٢×٩×١١,٥
وزن المنتج	٢.٣٣.٢ غرام

استخدام المصباح اليدوي

١. استخدام المصباح اليدوي:

١.١ اضغط مع الاستمرار (ثانيتين): تشغيل/إيقاف. اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين لتشغيل المصباح اليدوي أو إيقافه.

١.٢ نقرة واحدة: التنقل بين أوضاع الإضاءة. اضغط مرة واحدة للتبديل بين أوضاع المصباح اليدوي المختلفة، بما في ذلك مستويات السطوع وأنماط الوميض المختلفة (مثل: ضوء ثابت، وميض، إشارة استغاثة).

٢. فصل/تركيب المصباح اليدوي:

صُمم المصباح اليدوي لسهولة توصيله وفصله عن بنك الطاقة الشمسية عبر تقنية المغناطيس وتقنية دبوس التلامس.

٢.١ للفصل: اسحب المصباح اليدوي برفق بعيدًا عن بنك الطاقة الشمسية. سينفصل، مما يسمح لك باستخدامه بشكل مستقل.

٢.٢ لإعادة التركيب: قم بمحاذاة دبائيس تلامس المصباح اليدوي مع المقبس المقابل في بنك الطاقة الشمسية. سيتم تركيب المصباح اليدوي مغناطيسيًا، مما يضمن اتصالًا آمنًا وفعالًا. تضمن هذه الميزة سهولة الحمل والاستخدام، مما يجعل المصباح متعدد الاستخدامات ومريحًا في مختلف المواقف.

٣. شحن المصباح:

لشحنه، وصله ببنك الطاقة الشمسية.

تُشير أنماط الضوء التالية إلى حالة بطارية المصباح:

٣.١ ضوء أزرق وامض: المصباح قيد الشحن حاليًا.

٣.٢ ضوء أحمر وامض: بطارية المصباح منخفضة ويحتاج إلى الشحن قريبًا.

٣.٣ لا يوجد ضوء: البطارية فارغة تمامًا (المتبقي ٠٪)،

ويحتاج المصباح إلى الشحن فوراً.

ملاحظة: تأكد من توصيل المصباح بإحكام ببنك الطاقة الشمسية لضمان الشحن السليم.



شحن أجهزة أخرى

١. اختر طريقة الشحن المفضلة لديك:

أ. منفذ شحن USB

ب. منفذ شحن النوع-C

٢. وصل كابل شحن متوافق من بنك الطاقة الشمسي بجهازك. سيبدأ الجهاز بالشحن تلقائيًا.

ملاحظة: عند تفعيل الشحن السريع، سيضيء مؤشر الطاقة الشمسي باللون الأخضر.

٣. التحقق من مستوى البطارية:

اضغط على زر التشغيل مرة واحدة لعرض مستوى البطارية الحالي على مصابيح مؤشر LED الأربعة.



شحن بنك الطاقة

١. اختر إحدى الطرق التالية لشحن بنك الطاقة الشمسي:

أ. الشحن الشمسي (باستخدام الطاقة الشمسية):

ابحث عن مكان آمن ومفتوح مُعرّض لأشعة الشمس المباشرة. ضع بنك الطاقة الشمسي بحيث تكون اللوحة الشمسية موجهة لأعلى. سيتحول ضوء مؤشر الطاقة الشمسية إلى اللون الأحمر، مُشيرًا إلى أن الجهاز يشحن بنجاح. بمجرد اكتمال شحن البطارية، سيبقى الضوء الأحمر مضاءً.

ملاحظة: تأكد من عدم وجود عوائق (مثل الزجاج أو الظلال الكثيفة) تعيق حركة اللوحة الشمسية، فقد يعيق ذلك عملية الشحن.

ب. شحن USB (كابل النوع-C):

صل كابل الشحن النوع-C المرفق ببنك الطاقة الشمسي وأي مصدر طاقة USB متوافق (مثل محول الطاقة، أو منفذ USB للكمبيوتر، أو شاحن السيارة). يُرجى العلم أن مصادر الطاقة مثل شواحن السيارات غير متضمنة.

ملاحظة: للحصول على شحن مثالي، استخدم مصدر طاقة USB يدعم Power Delivery لسرعات شحن أسرع.

٢. مراقبة تقدم الشحن:

أثناء الشحن، ستضيء مؤشرات LED الأربعة باللون الأزرق، موضحةً نسبة الشحن الحالية لبنك الطاقة الشمسي. أثناء شحن بنك الطاقة، ستمتلئ مصابيح LED واحدًا تلو الآخر، مما يُظهر مستوى الشحن. بمجرد إضاءة جميع مصابيح LED الأربعة، يُشير ذلك إلى أن بنك الطاقة الشمسي مشحون بالكامل (١٠٠٪).



مؤشر حالة البطارية	الطاقة المتبقية
	١%-٢٥%
	٢٦%-٥٠%
	٥١%-٧٥%
	٧٦%-١٠٠%

احتياطات السلامة

١. يُعد الشحن بالطاقة الشمسية طريقة مستدامة لتشغيل جهازك، مما يقلل الحاجة إلى منافذ كهربائية.
٢. ضع الجهاز في ضوء الشمس المباشر لشحن مثالي. تجنب العوائق مثل الزجاج، الذي قد يقلل من الكفاءة.
٣. سيتحول ضوء مؤشر الطاقة الشمسية إلى اللون الأحمر أثناء الشحن، ويبقى مضاءً عند اكتمال الشحن.
٤. قد يستغرق الشحن بالطاقة الشمسية وقتاً أطول من الطرق التقليدية، وذلك حسب شدة ضوء الشمس.
٥. مثالي للأنشطة الخارجية أو حالات الطوارئ، طالما أن ضوء الشمس متاح.
٦. يمكنك شحن الجهاز دون الحاجة إلى منفذ كهربائي، مما يجعله مثاليًا للاستخدام خارج الشبكة.

٧. لضمان أسرع عملية شحن، ضع الجهاز في مكان معرض لأشعة الشمس بالكامل، وتجنب المناطق المظلمة.
٨. نظف اللوحة الشمسية بانتظام لمنع الغبار والأوساخ من حجب ضوء الشمس وتقليل كفاءة الشحن.
٩. تختلف فعالية الشحن بالطاقة الشمسية باختلاف الظروف الجوية، لذا تُشحن الأجهزة أسرع في الأيام المشمسة.
١٠. يضمن الشحن بالطاقة الشمسية بقاء جهازك مشحوناً حتى في المناطق ذات الوصول المحدود إلى المنافذ الكهربائية.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)